

## BEHRINGER X32 RACK

### DANE TECHNICZNE



Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Cyfrowy
Kanały	32
Zakres częstotliwości (Hz)	10 ~ 22000 (±0/-1dB)
THD+n (%)	0.006 (20dB, A-ważony)
Headroom (dB)	b.d.
Złącza	6 x XLR (3-pin, Wyjście audio)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście Main)
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście, DIN-5)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście talkback)
Złącza	1 x USB-A
Złącza	12 x 6.3mm jack (Wejście/wyjście AUX)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wyjście na monitory odsłuchowe)
Złącza	1 x USB-B
Złącza	1 x Ultranet (RJ45)
Złącza	1 x 6.25mm jack (Słuchawki)
Złącza	2 x AES50 (A/B, CAT-5e)
Złącza	16 x XLR (3-pin, Wejście mikrofonowe/liniowe)
Złącza	4 x RCA (Wejście/wyjście AUX)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Zasilanie	100-240V AC; 50-60Hz
Szerokość (mm)	483
Wysokość (mm)	132 (3U)

Głębokość (mm)	287
Waga netto (kg)	6.5

## OPIS PRODUKTU

RACK to cyfrowy mikser audio z serii X32 niemieckiej marki Behringer, który przystosowany jest do montażu w szafie typu rack (3U).

Zaczynając od tylnego panelu, funkcjonalny i wszechstronny mikser X32 RACK oferuje aż 16 trójstykowych wejść mikrofonowo-liniowych typu XLR wyposażonych w przedwzmacniacze MIDAS oraz 16 wejść/wyjść AUX (z czego 12 to 6.3-milimetrowe jacki, a 4 to zdublowane na kanale 5 i 6 złącza RCA). Poza tym, dostępne jest wyjście na monitory odsłuchowe (2 x 6.3mm jack) i trójstykowe wejście XLR na mikrofon Talkback. Poniżej umieszczonych jest 8 wyjść audio - również w postaci trójstykowego XLR'a, z czego wyjście 7 i 8 to złącza Main.

Dolna część tylnego panelu wyposażona jest w gniazdo zasilania i kartę rozszerzeń X-USB, na której umieszczone jest złącze USB 2.0 typu B. Ostatnimi złączami tylnego panelu są dwa porty RJ45 Ethernet i UltraneT, wejście i wyjście MIDI (DIN5) oraz dwa złącza AES50 umożliwiające dwukierunkowy przesył audio do 96 kanałów symultanicznie. Producent zaleca użycie kabla typu CAT-5e lub CAT-6 dla dłuższych połączeń.

Centralny obszar przedniego panelu miksera Behringer X32 RACK zajmuje 5-calowy wyświetlacz LCD z zestawem przycisków sterujących i sześciu pokręteł enkodera. Ze złącz dostępne jest gniazdo USB typu A oraz 6.3-milimetrowe gniazdo słuchawkowe z pokręteł regulacji poziomu. Po lewej stronie ekranu umieszczone są dwie kolumny diodowe, które informują o obecnie używanym trybie oraz poziomie sygnału.

Warto nadmienić, iż dostępny w SQM Rental House cyfrowy mikser Behringer X32 RACK obsługiwany jest z pozycji dedykowanej aplikacji X32-Mix na iPada oraz iPhone'a. Oferuje ona pełnoprawną i pełną funkcjonalność.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/audio-mixers/1152-behringer-x32-rack.html>