



## DSAN PERFECTCUE SYSTEM

### DANE TECHNICZNE

Kanały	256
Zasięg (m)	100
Częstotliwość operacyjna (MHz)	433.92
Złącza	2 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x USB-B
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wejście/wyjście)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)
Złącza	2 x XLR (4-pin, Wejście/wyjście)
Szerokość (mm)	Odbiornik - 82.55
Szerokość (mm)	Nadajnik - 45.72
Wysokość (mm)	Odbiornik - 177.8
Wysokość (mm)	Nadajnik - 83.82
Głębokość (mm)	Nadajnik - 15.75
Głębokość (mm)	Odbiornik - 101.6
Waga netto (kg)	Nadajnik - 0.11
Waga netto (kg)	Odbiornik - 0.91

### OPIS PRODUKTU

DSAN PerfectCue to profesjonalny system do sterowania prezentacjami multimedialnymi (np. PowerPoint), który wykorzystuje bezprzewodową łączność między kompaktowym nadajnikiem a odbiornikiem w zasięgu nawet do 100 metrów, zachowując przy tym stabilny sygnał. Jest to doskonałe rozwiązanie do sterowania prezentacjami w środowiskach o dużym natężeniu sieci.

Dostępny w wypożyczalni SQM Rental House DSAN PerfectCue System pracuje na dwa sposoby:

- system pozwala prezenterowi na wysyłanie sygnałów świetlnych lub dźwiękowych za pomocą nadajnika, które wyświetlane są na odbiorniku - dzięki temu operator prezentacji dokładnie wie w którym momencie przełączyć slajdy lub dowolną inną zawartość multimedialną; - system pozwala prezenterowi samodzielnie zdalnie sterować prezentacjami.

Jeden zestaw PerfectCue System pozwala na zdalną kontrolę prezentacjami na dwóch komputerach, aczkolwiek dzięki dwóm portom typu RJ45 (lub XLR) możliwe jest szeregowe połączenie w konfiguracji Master/Slave wielu systemów. Za pomocą przełącznika umieszczonego na tylnym panelu odbiornika dokonuje się ustawienia jednego z urządzeń jako Master. Komputery łączone są między sobą za pomocą dwóch portów USB typu B. Odbiornik wyposażony jest także w dwa, 3,5-milimetrowe jacki audio, a poziom dźwięku sterowalny jest za pomocą pokrętła umieszczonego na tylnym panelu. System oferuje

Łączność na 256 unikalnych kanałach RF.

W przypadku korzystania z wielu systemów PerfectCue, komunikacja między odbiornikami a nadajnikami jest klarowna i niezakłócona dzięki przełącznikowi DIP. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie pary odbiornik-nadajnik mogą pracować niezależnie, jeden odbiornik może być kontrolowany przez kilka nadajników, czy też jeden odbiornik może kontrolować inne odbiorniki (po odpowiednim sprzężeniu).

System sterowania prezentacjami multimedialnymi DSAN PerfectCue to gwarancja profesjonalnie przeprowadzonego wydarzenia. Wypożycz już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/presentation/1328-dsan-perfectcue-system.html>