



LAIA BROADCASTER 20X/30X

DANE TECHNICZNE

Przetwornik obrazu	1 / 2.7" CMOS
Efektywna liczba pikseli	2.07Mpx
Maks. rozdzielczość (px×px)	1920x1080
Maks. klatek na sekundę	60p
Balans bieli	One-Push
Balans bieli	Auto
Balans bieli	4000K
Balans bieli	6500K_1
Balans bieli	6500K_3
Balans bieli	Ręczny
Balans bieli	3000K (Wewnętrzny)
Balans bieli	5000K (Zewnętrzny)
Balans bieli	6500K_2
Pole widzenia	34.1 - 1.89° (pion)
Pole widzenia	60.7 - 3.36° (poziom)
Zakres obrotu	± 170 - 90° (pion)
Zakres obrotu	± 170 - -30° (poziom)
Złącza	1 x USB-A
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście audio)
Złącza	1 x BNC (Wyjście, 3G SDI)
Złącza	1 x RS485 (2-pin Euroblock)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x HDMI
Złącza	1 x 3.5mm jack (Kompozyt)

Złącza	2 x RS232 (Wejście/wyjście, 8-pin mini-DIN)
Szerokość (mm)	142
Wysokość (mm)	164
Głębokość (mm)	169
Waga netto (kg)	1.36

OPIS PRODUKTU

Broadcaster 20X/30X to wielofunkcyjna kamera marki Laia, która świetnie sprawdzi się do produkcji AV, a zwłaszcza prowadzenia transmisji na żywo.

Laia Broadcaster 20X/30X wyposażony jest w przetwornik obrazu CMOS 1/2.7" z 20-/30-krotnym zoomem optycznym. Maksymalna rozdzielczość strumieniowanego obrazu to 1920x1080 przy 60p. Urządzenie pozwala na ustawienie aż 255 presetów (z czego 10 za pomocą pilota).

Główną zaletą kamery jest możliwość obsługi protokołów NDI|HX i SRT, co pozwala na korzystanie z oprogramowania typu vMix, Newtek, OBS, czy też Blackmagic. Broadcaster 20X/30X jest zdolny do streamingu już po podłączeniu do sieci - wszystko dzięki obsłudze protokołów RTSP oraz RTMP Push. Szereg wyjść wideo (3G-SDI na gnieździe typu BNC, HDMI oraz RJ45) gwarantuje łatwe połączenie z dowolnym sprzętem AV.

Dostępna w SQM Rental House kamera Laia Broadcaster 20X/30X to świetne rozwiązanie streamingowe dla dużych pomieszczeń eventowych. Kamerę można zamontować na ścianie lub suficie dzięki dostępnym w naszej wypożyczalni uchwyтом.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/cameras/1336-laia-broadcaster-20x30x.html>