

AUDAC COM24MK2

DANE TECHNICZNE



Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±3dB)
THD+n (%)	±0.5 (1kHz)
Stosunek sygnału do szumu	±90dB
Moc ciągła (W)	240
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wejście/wyjście, link)
Złącza	2 x XLR/TRS Combo jack (Wejście, kanał 1/2)
Złącza	4 x RCA (Wejście liniowe)
Złącza	1 x Euroblock (4-pin, remote mic)
Złącza	1 x Euroblock (10-pin, wyjście, Hi-Z)
Złącza	1 x Euroblock (3-pin, music on hold)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wejście, amp)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście, pre-amp)
Złącza	2 x XLR (3-pin, wejście, kanał 3/4)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wejście mikrofonowe)
Złącza	1 x Euroblock (5-pin, tele-paging)
Złącza	1 x Euroblock (2-pin, wyjście, Lo-Z)
Szerokość (mm)	420
Wysokość (mm)	88
Głębokość (mm)	320
Waga netto (kg)	11

OPIS PRODUKTU

Audac COM24MK2 to pięciostrefowy wzmacniacz klasy D o mocy 240W.

Na przednim panelu wzmacniacza umieszczono pokręta, które umożliwiają kontrolę poziomu dla każdego wejścia oraz ogólną głośność na wyjściu. Dla wyjścia głównego przewidziano dwuzakresową regulację barwy dźwięku, umożliwiającą dostosowanie ogólnej charakterystyki częstotliwościowej

systemu. Poziom jest wskazywany za pomocą 5-segmentowego paska. Natomiast przełączniki stref (wyjść) umożliwiają włączenie/wyłączenie poszczególnych wyjść głośnikowych.

Tylny panel wzmacniacza Audac COM24MK2 bogaty jest w szereg złącz. 2-pinowe wyjście na złączu Euroblock przeznaczone jest dla systemów audio o niskiej impedancji, natomiast 10-pinowe wyjście Euroblock przystosowane jest do dla systemów o stałym napięciu (100/70/25V). Na 6.3-milimetrycznych jackach wykorzystano wejście amp/wyjście pre-amp do podłączania zewnętrznych korektorów oraz procesorów efektów oraz wejście/wyjście link przeznaczone do rozbudowy systemu o kolejne wzmacniacze. We wzmacniaczu wykorzystano ponadto symetryczne wejścia liniowo-mikrofonowe - dla kanału 1 i 2 na złączach combo TRS/XLR oraz dla kanału 3 i 4 na 3-pinowych złączach XLR. Dla kanału piątego i szóstego zastosowano niesymetryczne wejścia liniowe stereo na portach RCA oraz symetryczne wejścia mikrofonowe na 6.3-milimetrycznych jackach. Na tylnym panelu dostępne są ponadto trzy zestawy portów Euroblock - 4-pinowy dla zdalnego mikrofonu, 5-pinowy dla tele-pagingu oraz 3-pinowy dla funkcji Music on Hold. Tylnie pokrętła służą do kontroli gainu każdego z kanałów.

Wypożycz wzmacniacz Audac COM24MK2 i profesjonalnie kontroluj system dźwiękowy na swoim evencie.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/1560-audac-com24mk2.html>