



SENNHEISER EW-D SK BASE SET (S1-7: 606.2-662 MHz)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Częstotliwość operacyjna (MHz)	606.2 ~ 662
Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±3dB)
Złącza	2 x Antena (Wejście)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście)
Szerokość (mm)	212.1 (Odbiornik)
Szerokość (mm)	63 (Nadajnik)
Wysokość (mm)	44.2 (Odbiornik)
Wysokość (mm)	80 (Nadajnik)
Głębokość (mm)	188.7 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	20 (Nadajnik)
Waga netto (kg)	0.12 (Nadajnik)
Waga netto (kg)	1 (Odbiornik)
Zestaw zawiera	1 x Odbiornik rack EW-D EM
Zestaw zawiera	1 x Nadajnik bodypack EW-D SK
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	2 x Antena prętowa
Zestaw zawiera	1 x Mikrofon nagłówny

OPIS PRODUKTU

Wypożycz w SQM Rental House bezprzewodowy zestaw cyfrowy Sennheiser EW-D SK BASE SET S1-7. Set operujący w częstotliwościach w zakresie od 606.2 do 662 MHz składa się z odbiornika rackowego EW-D EM i nadajnika ręcznego typu bodypack EW-D SK. Do systemu łatwo można dobrać mikrofon z serii EWD.

Systemy z serii EWD znane są z wykorzystywania równoodległej siatki strojenia oraz komponentów bardzo dobrej jakości i liniowości, dzięki czemu eliminowane są intermodulacje pomiędzy nadajnikami, a co za tym idzie możliwe są równe odstępy dla częstotliwości (co 600 kHz). Zestaw dysponuje ponadto rozszerzonym pasmem strojenia 56MHz i skalowalnością do 90 kanałów, a zakres dynamiki wejścia audio wynoszący 134dB eliminuje potrzebę regulacji czułości z zachowaniem każdego detalu.

Tylny panel odbiornika EW-D EM wyposażono w symetryczne wyjście (XLR) oraz niesymetryczne wyjście audio (6.3-milimetrowy jack). Zestawem można sterować przez Bluetooth, przy pomocy dedykowanej aplikacji Sennheiser Smart Assist. Nadajnik typu bodypack EW-D SK zasilany jest przez 2 baterie AA lub akumulator BA 70.

Kompaktowy, bezprzewodowy zestaw Sennheiser EW-D SK BASE SET S1-7 operujący w częstotliwościach 606.2 - 662MHz wypożyczany jest w zestawie z mikrofonem nagłównym.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1600-sennheiser-ew-d-sk-base-set-s1-7-6062-662-mhz.html>