





NAZWA PRODUKTU

BEHRINGER X32

OPIS

Behringer X32 to 40-wejściowy, 25-szynowy mikser cyfrowy audio oferujący 32 programowalne przedwzmacniacze MIDAS, 25 zmotoryzowanych suwaków (100 mm), jak i 32-kanałowy interfejs audio. Jednostka X32 doskonale sprawdzi się do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych.

Wejścia/wyjścia obejmują 40 przetworników A/D i 24 przetworniki D/A Cirrus Logic, 96 dwukierunkowych kanałów poprzez port SuperMAC AES50, wyjście stereo AES/EBU, 16 kanałów monitoringu przez port Ultranet i 32x32 kanały do nagrywania przez USB.

Mikser oferuje szeroki zakres łączności analogowej dzięki 32 cyfrowo-sterowanym przedwzmacniaczom mikrofonowym MIDAS, 6 wejściom i wyjściom liniowym AUX, czy 16 wyjściom XLR. Każde z 32 wejść mikrofonowych może obsługiwać symetryczne/niesymetryczne sygnały mikrofonowe lub liniowe i posiada przełączane zasilanie Phantom.

Zmotoryzowane fadery, przywoływalne przedwzmacniacze mikrofonowe, programowalny routing oraz możliwość zapisywania i przywoływania całych scen sprawiają, że zmiany zestawu lub programu są błyskawiczne i bardzo proste. Złącze USB na przednim panelu umożliwia natomiast przechowywanie danych systemowych lub nagrywanie miksów bezpośrednio na zewnętrzne dyski flash lub dyski twarde.

NAZWA PRODUKTU

BEHRINGER X32

OPIS (CIAG DALSZY)

Sekcja wejściowa jest przeznaczona dla 16 zmotoryzowanych faderów 100 mm, zapewniających kontrolę nad kanałami 1-16, 17-32, wejściami AUX/odtwarzaniem USB/powrotami FX. Oddzielna sekcja 8 zmotoryzowanych faderów kontroluje grupy DCA 1-8, magistrale główne 1-8 i 9-16, a także matryce 1-6. Główna sekcja "X-channel" umożliwia natychmiastową edycję wzmocnienia, dynamiki, EQ i innych funkcji aktualnie wybranego kanału. Niestandardowa sekcja przypisywania umożliwia mapowanie niektórych funkcji sterowania bezpośrednio na zestaw dedykowanych pokręteł i przycisków.

Wirtualny rack FX oferuje 8 procesorów true-stereo (16 mono) z ponad 60 modelami FX, które eliminują potrzebę stosowania sprzętu zewnętrznego. 4 wysokiej jakości efekty, takie jak delay, chorus i reverb mogą działać jednocześnie z 8 kanałami 31-pasmowej korekcji graficznej.

Wbudowana karta X-USB umożliwia strumieniowe przesyłanie do 32 ścieżek do i z komputera w celu nagrywania, miksowania i masteringu. X32 płynnie integruje się z innymi konsolami X32, cyfrowym stageboxem S16 i osobistym systemem monitorującym P-16 dla zapewnienia kompleksowych rozwiązań dźwiękowych.

Wypożycz uniwersalny, cyfrowy mikser audio Behringer X32 w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Cyfrowy
Kanały	32
Zakres częstotliwości (Hz)	10 ~ 22000 (±0/-1dB)
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	106
THD+n (%)	0.006 (20dB, A-ważony)
Zasilanie	100-240V AC; 50/60Hz
Maks. pobór mocy (W)	120
Szerokość (mm)	900
Wysokość (mm)	200
Głębokość (mm)	528
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście, DIN-5)
Złącza	16 x XLR (3-pin, Wyjście)
Złącza	1 x USB-A 2.0
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x USB-B 2.0 (Interfejs audio)
Złącza	12 x 6.3mm jack (Wejście/wyjście AUX)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście AES/EBU)
Złącza	1 x Ultranet (RJ45)

SPECYFIKACJA

Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście monitor)
Złącza	2 x AES50 (A/B, CAT-5e)
Złącza	32 x XLR (3-pin, Wejście)
Złącza	1 x XLR (4-pin, Wejście, Oświetlenie)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście talkback)
Złącza	1 x USB-B (Remote)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wyjście na monitory odsłuchowe)
Złącza	4 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście AUX)
Waga netto (kg)	20.6