



PRESONUS STUDIO LIVE 16.0.2 USB

DANE TECHNICZNE

Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Cyfrowy
Kanały	4 (Stereo)
Kanały	8 (Mono)
Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (+/-0.5dB)
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	115 (A-ważone)
THD (%)	0.005
Stosunek sygnału do szumu	-95dB
Złącza	4 x RCA (Wejście niesymetryczne)
Złącza	1 x USB-B
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wyjście symetryczne Main)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście talkback)
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście, DIN-5)
Złącza	12 x XLR (3-pin, Wejście mikrofonowe XMAX)
Złącza	4 x 6.3mm jack (Wyjście AUX)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście Main)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne mono)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wyjście na monitory odsłuchowe)
Złącza	16 x 6.3mm jack (TRS, Wejście symetryczne liniowe)
Szerokość (mm)	406
Wysokość (mm)	140
Głębokość (mm)	397

Waga netto (kg)

7.3

OPIS PRODUKTU

PreSonus StudioLive 16.0.2 USB to kompaktowy cyfrowy mikser audio oferujący 16 kanałów (8 kanałów mono i 4 kanały stereo), interfejs audio USB (18x16), 12 przedwzmacniaczy XMAX klasy A, jak i konwertery Burr-Brown AD/DA. Produkt idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i dla entuzjastów audio.

Oprócz tego, mikser ten oferuje także 4 wejścia liniowe, które można wykorzystać do podłączenia instrumentów muzycznych czy innych urządzeń audio. Dzięki temu użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi sygnałami. Mikser oferuje jeden suwak dla każdego kanału mono lub stereo oraz jedno wyjście dla każdej szyny.

Jedną z kluczowych cech StudioLive 16.0.2 USB jest wbudowany interfejs audio USB, który umożliwia łatwe podłączenie miksera do komputera. Dzięki temu można łatwo nagrywać sygnały audio bezpośrednio na komputerze, co jest idealne do produkcji muzycznych, nagrywania podcastów czy innych zastosowań studyjnych. StudioLive 16.0.2 USB działa także z oprogramowaniem DAW (Digital Audio Workstation) dzięki wbudowanemu protokołowi MIDI, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad produkcją muzyczną.

Wbudowany wyświetlacz LCD oraz intuicyjne pokręta i przyciski sprawiają, że obsługa miksera jest niezwykle prosta. Na sumie umieszczony został stereofoniczny, 31-pasmowy korektor graficzny. Ponadto - dwa 32-bitowe procesory efektowe, gdzie każdy z nich dysponuje własną szyną miksującą oraz zestawem dedykowanych presetów.

Wypożycz wszechstronny cyfrowy mikser audio PreSonus StudioLive 16.0.2 USB na swoją realizację w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/audio-mixers/1815-presonus-studiolive-1602-usb.html>