

## MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT



### DANE TECHNICZNE

Moc (W)	350
Wspierane standardy	PosiStageNet
Wspierane standardy	Art-Net 4
Wspierane standardy	sACN
Złącza	1 x XLR (5-pin, Wejście DMX)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście audio)
Złącza	1 x DC Remote (Wejście, 25-pin D-Sub)
Złącza	2 x etherCON (Wyjście)
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście, DIN-5)
Złącza	6 x XLR (5-pin, Wyjście DMX)
Złącza	1 x MA-LINK (Wyjście, 15-pin D-Sub)
Złącza	2 x XLR (4-pin, Wyjście na lampę)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście LTC)
Złącza	2 x DVI-I (Wyjście lewe/prawe, 24+5-pin)
Złącza	1 x powerCON (Wejście)
Złącza	5 x USB-A 2.0
Zasilanie	230V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	935
Wysokość (mm)	204
Głębokość (mm)	652
Waga netto (kg)	37

### OPIS PRODUKTU

grandMA2 light to średni model konsoli z systemu grandMA2 marki MA Lighting, który doskonale sprawdzi się w realizacjach oświetleniowych, gdzie istnieje potrzeba stworzenia kilku równoległych stanowisk pracy podczas jednej realizacji.

Konsola grandMA2 light może zarówno zarządzać całą siecią sterującą systemem, jak i być jedną z kilku konsol pracujących jako indywidualne stanowisko. Urządzenie dysponuje mocą obliczeniową do 4096 parametrów sterujących HTP/LTP oraz możliwością sterowania w czasie rzeczywistym dla 65536 parametrów na sesję (w połączeniu z MA NPU) – analogiczne do 256 linii DMX.

Konsolę MA Lighting grandMA2 light wyposażono w nowoczesny i funkcjonalny panel roboczy - wykorzystano między innymi enkodery ze skokiem magnetycznym, dwa zmotoryzowane suwaki A/B (100 mm), zmotoryzowane skrzydło ekranowe, czy też 15 suwaków zmotoryzowanych (executory) wykonanych z przewodzącego plastiku. Klawisze pracują bardzo cicho oraz wyposażone są w regulowane podświetlenie. Panel wyposażony jest w dwa wbudowane dotykowe panoramiczne ekrany (15.4" o rozdzielczości w standardzie WXGA) oraz jeden wbudowany ekran komend (9-calowy o rozdzielczości w standardzie SVGA). Istnieje opcjonalna możliwość skonfigurowania dwóch ekranów zewnętrznych TFT o rozdzielczości w standardzie UXGA.

grandMA2 light wyposażona jest w 6 wbudowanych wyjść DMX (XLR, 3-pin), 2 porty etherCON, 5 gniazd USB typu A 2.0, jak i wbudowany UPS.

Konsolę można parować z innymi elementami z systemu grandMA2 - takimi jak procesory wideo MA VPU, bramki Node, czy kontroler MA NDP.

Wypożycz w SQM Rental House wydajną konsolę MA Lighting grandMA2, która doskonale sprawdzi się podczas złożonej realizacji oświetleniowej!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/soles/1821-ma-lighting-grandma2-light.html>