



BLACKMAGIC HDMI-SDI MINI CONVERTER

DANE TECHNICZNE

| Kategoria | Konwerter |
|------------------------|---|
| Standard SDI | SMPTE 292M |
| Standard SDI | SMPTE 296M |
| Standard SDI | SMPTE 424M-B |
| Standard SDI | ITU-R BT.656 |
| Standard SDI | SMPTE 259M |
| Standard SDI | SMPTE 372M |
| Standard SDI | SMPTE 425M |
| Standard SDI | ITU-R BT.601 |
| Wspierane formaty HDMI | 525i23.98/29.97 NTSC |
| Wspierane formaty HDMI | 1080i50/59.94/60 |
| Wspierane formaty HDMI | 2048x1080p23.98/24/25 |
| Wspierane formaty HDMI | 625i25 PAL |
| Wspierane formaty HDMI | 720p50/59.94/60 |
| Wspierane formaty HDMI | 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| Złącza | 1 x Mini USB-B |
| Złącza | 2 x BNC (Wyjście SDI) |
| Złącza | 1 x HDMI (Wejście) |
| Złącza | 2 x 6.3mm jack [Symetryczne wejście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)] |
| Szerokość (mm) | 114.25 |
| Wysokość (mm) | 23 |
| Głębokość (mm) | 92.27 |

Waga netto (kg)

0.198

OPIS PRODUKTU

Dostępny w SQM Rental House Blackmagic HDMI - SDI Mini Converter to idealne rozwiązanie w przypadku podłączenia urządzenia wyposażonego w wyjście HDMI do odbiornika z wejściem SDI. Kompaktowy konwerter pozwala na przetworzenie sygnału audio/wideo z HDMI do SDI w maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 i 60p.

Sprzęt wyposażony jest w wejście HDMI-A, dwa wyjścia SDI (na złączach BNC), gniazdo Mini-B USB do konfigurowania i aktualizowania sprzętu oraz gniazdo zasilania (12V DC).

Konwerter Blackmagic oferuje także konwersję w dół z HD do SD. Sygnał audio można przestać bezpośrednio z wejścia HDMI, jak i również poprzez symetryczne wejścia analogowe typu jack (6.3 milimetra) oraz cyfrowe wejście AES/EBU (na lewym jacku). W przypadku potrzeby uzyskania rozdzielczości 4K, SQM Rental House poleca BLACKMAGIC HDMI-SDI 4K MINI CONVERTER .

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/199-blackmagic-hdmi-sdi-mini-converter.html>