

CHAMSYS QUICKQ 20

DANE TECHNICZNE

Standard	DMX512
Kategoria miksera	Świetlny
Rodzaj miksera	Cyfrowy
Kanały	1024
Złącza	2 x USB-A
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x DMX (Wyjście XLR, 5-pin)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście, DIN-5)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)
Szerokość (mm)	565
Wysokość (mm)	106
Głębokość (mm)	350
Waga netto (kg)	5.2
Zestaw zawiera	1 x Antena WiFi
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	1 x Lampka USB
Zestaw zawiera	1 x Stand na tablet
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	1 x Ochraniacz kurzu



OPIS PRODUKTU

QuickQ 20 to wszechstronne urządzenie z serii konsol sterowania oświetleniem ChamSys QuickQ, które cechują się prostotą obsługi. Ta konsola idealnie nadaje się do sterowania dimmerami, mieszaniem kolorów LED oraz ruchomymi oprawami oświetleniowymi. Wyposażona w 9,7-calowy ekran dotykowy, oferuje interfejs przypominający smartfona, co ułatwia konfigurację, programowanie i obsługę pokazów.

Konsola oferuje maksymalnie 1024 kanały DMX i obsługuje do 1024 urządzeń jednocześnie. Umożliwia tworzenie do 10 stosów Cue oraz 10 Chase.

Obsługuje protokoły Midi, Midi Timecode i OSC, a także posiada funkcję RDM Autopatch, która umożliwia szybkie patchowanie show. Wyposażona jest w bibliotekę zawierającą ponad 30 000 plików urządzeń oraz wbudowany generator efektów FX.

Konsola automatycznie rozpoznaje i konfiguruje urządzenia zgodne z RDM oraz posiada wbudowane WIFI, co umożliwia zdalne połączenie z bezpłatną aplikacją QuickQ na tablety i telefony z systemem iOS, Android i Windows.

Konsola posiada intuicyjne przyciski i suwaki, proste narzędzia do wyboru kolorów i kontroli intensywności, oraz duży ekran dotykowy z funkcjami powiększania i przewijania. Oferuje również prosty system cue/chase do odtwarzania pokazów. Interfejs QuickQ, zaprojektowany specjalnie dla początkujących, prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, programowania i obsługi konsoli.

Dostępne jest także bezpłatne oprogramowanie do programowania offline dla komputerów Mac i Windows, które umożliwia zaprogramowanie pokazu na komputerze, zapisanie go na dysku flash i załadowanie na konsolę QuickQ.

Pokazy stworzone na konsoli QuickQ są kompatybilne z każdym systemem MagicQ, co pozwala na późniejsze przejście na bardziej zaawansowane konsole MagicQ firmy ChamSys.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/consoles/2012-chamsys-quickq-20.html>