

ROLAND V-1HD

DANE TECHNICZNE



Cyfrowe przetwarzanie obrazu	Y:Pb:Pr; 4:2:2; 8-bit
Wspierane rozdzielczości wideo	1080@59.94i; 1080@50i; 1080@59.94p; 1080@50p; 720@59.94p; 720@50p
Efekty przejścia	Cut; Mix (Dissolve/Fam/Nam/Mosaic); Wipe (30 rodzajów); Transformer (11 rodzajów)
Pozostałe efekty	Negative; Emboss; Colorize; Colorpass; Posterize; Silhouette; Monocolor; Findex; Flip
Efekty audio	EQ; Delay; Compressor; HPF; Gate; Reverb; Mastering
Złącza	4 x HDMI (Wejście)
Złącza	2 x RCA (Wejście audio)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście, Mikrofon)
Złącza	2 x MIDI (Wejście/wyjście/thru, 5-pin DIN)
Złącza	1 x USB-B
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x RCA (Wyjście audio)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)
Złącza	1 x HDMI (Podgląd)
Maks. pobór mocy (W)	18
Zasilanie	Adapter AC
Szerokość (mm)	313
Wysokość (mm)	59
Głębokość (mm)	102
Waga netto (kg)	1.2
Zestaw zawiera	Zasilacz

OPIS PRODUKTU

Roland V-1HD to profesjonalny przełącznik sygnałów obsługujący rozdzielczość Full HD 1080p, który idealnie sprawdzi się jako miniaturowe studio realizatorskie podczas imprezy masowej lub realizacji programu telewizyjnego.

Mikser oferuje cztery wejścia HDMI, które przetwarzają sygnał audio-wideo z wielu urządzeń przenośnych, złącza MIDI, port USB typu B, wejście/wyjście audio na złączach RCA, czy też dwa, 3.5-milimetrowe jacki dla podłączenia mikrofonu i słuchawek.

V-1HD oferuje dowolne regulowanie parametrami kontrastu, kolorów oraz nasycenia. Posiada też bogatą paletę efektów kompozycyjnych oraz efektów manewrowania obrazem. Mikser pozwala również na miksowanie sygnału audio.

Polecany przez SQM Rental House przełącznik Roland V-1HD jest urządzeniem bardzo intuicyjnym w obsłudze. Prócz tradycyjnego sposobu, możliwe jest również sterowanie V-1HD z pozycji komputera oraz aplikacji V-1HD Remote.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mixers/213-roland-v-1hd.html>