

APART MA65

DANE TECHNICZNE



Zakres częstotliwości (Hz)	60 ~ 18000
Strefy	1
Stosunek sygnału do szumu	-67dB
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	8
Moc ciągła (W)	65
Złącza	1 x DIN5/F
Złącza	3 x 6.3mm TRS
Złącza	4 x RCA (Wejście liniowe)
Złącza	3 x XLR/F (3-pin, Phantom)
Złącza	Euroblock
Złącza	2 x RCA (Wyjście przedwzmacniacza/Wejście wzmacniacza mocy)
Złącza	2 x RCA (Wyjście liniowe)
Zasilanie	24V DC
Zasilanie	115-230V AC
Szerokość (mm)	272
Wysokość (mm)	88 (2U)
Głębokość (mm)	297
Waga netto (kg)	6.4

OPIS PRODUKTU

SQM Rental House poleca kompaktowy wzmacniacz miksujący Apart Audio MA65 (Biamp), który dedykowany jest do instalacji 100-woltowych.

Tylny panel wzmacniacza Apart Audio MA65 dysponuje dwoma wejściami mikrofonowymi [(MIC1 - XLR/DIN5 oraz MIC2 - XLR/6.3mm)], jednym mikrofonowo-liniowym (MIC3) oraz jednym liniowym (MIC4 - RCA). Ponadto, dostępne są wyjścia RCA, terminal Euroblock, gniazdo zasilania IEC, czy też zacisk uziemiający. Przedni panel oferuje priorytetowe wejście (MIC1 - 6.3mm), cztery pokrętki do sterowania poziomem głośności wejść 1-4, pokrętkę kontroli wysokich tonów oraz pokrętkę dla tonów niskich.

MA65 dysponuje dwustopniowym systemem priorytetowym VOX, dzięki któremu aktywacja priorytetowego wejścia MIC1 wycisza wszystkie pozostałe.

Kompaktowy wzmacniacz dostarcza 65W mocy, a jego dodatkową zaletą jest możliwość pracy przy napięciu 24-woltowym, np. w przypadku zasilania awaryjnego. W przypadku zastosowania uchwyty montażowego, MA65 może być zainstalowany w 19-calowej szafie typu rack.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/audio-mixers/215-apart-ma65.html>