

## WORKPRO PA 40/2 USB



### DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości (Hz)	80 ~ 18000
Strefy	1
Stosunek sygnału do szumu	≥65dB (mikrofon)
Stosunek sygnału do szumu	≥75dB (linia)
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	4
Moc ciągła (W)	15
Złącza	Gniazdo na kartę SD/MMC
Złącza	2 x RCA (Wejście AUX)
Złącza	Port USB
Złącza	2 x RCA (Wyjście przedwzmacniacza/Wejście wzmacniacza mocy)
Złącza	2 x 6.3mm TRS
Zasilanie	12V DC; 2.5A
Zasilanie	115/230V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	240
Wysokość (mm)	75
Głębokość (mm)	190
Waga netto (kg)	3.2

### OPIS PRODUKTU

SQM Multimedia Support przedstawia kompaktowy wzmacniacz miksujący PA 40/2 USB marki WorkPro, który wyposażony jest w zintegrowany odtwarzacz plików audio MP3/WMA. Pliki otwiera się przy pomocy złącza USB-A oraz gniazda na kartę SD/MMC (do 32GB), a przebiegiem odtwarzanych treści steruje się z pozycji wyświetlacza LED i ośmiu przycisków umieszczonych na przednim panelu.

Przedni interfejs oferuje także dwa, 6,3-milimetrowe wejścia mikrofonowe z możliwością nadania priorytetowi kanałowi pierwszemu (MIC 1). Do dyspozycji użytkownika są również 4 pokrętki - po jednym korygującym wzmocnienie dla każdego kanału, pokrętło regulacji barwy dźwięku oraz AUX.

Tylny panel przedstawia dwa, zwarte gniazda Pre Out/Amp In (RCA) oraz dwa złącza RCA dla wejścia AUX. Wyjściowa moc ciągła wzmacniacza to 15 watów, a szczytowa wartość sięga 30W.

Dużą cechą wzmacniacza jest możliwość podpięcia 12-woltowego zasilacza, głośnika o niskiej impedancji (4-8-16 $\Omega$ ) oraz współpracy z liniami 100-woltowymi. Sprzęt maksymalnie pobiera 36 watów mocy.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/audio-mixers/216-workpro-pa-402-usb.html>