

GEFEN DVI FM1000

DANE TECHNICZNE

Wtyczka 1	DVI-D (24+1-pin D-Sub)
Wtyczka 2	DVI-D (24+1-pin D-Sub)
Maks. rozdzielczość (px×px)	1920x1200
Złącza	Światłowód typu SC
Przedłużenie sygnału (km)	1 (światłowód wielomodowy OM2; 50µm)
Przedłużenie sygnału (km)	1.7 (światłowód wielomodowy OM4; 50µm)
Przedłużenie sygnału (km)	0.5 (światłowód wielomodowy OM1; 62.5µm)
Przedłużenie sygnału (km)	1.5 (światłowód wielomodowy OM3; 50µm)
Szerokość pasma wzmacniacza (MHz)	165
Sygnał wejściowy wideo (V p-p)	1.2
Sygnał wejściowy DDC (V p-p)	5 (TTL)
Maks. pobór mocy (W)	2.5
Zasilanie	5V DC (Odbiornik)
Szerokość (mm)	40.64
Wysokość (mm)	15.24
Głębokość (mm)	66
Waga netto (kg)	0.9



OPIS PRODUKTU

SQM Rental House oferuje światłowodowy extender DVI FM1000 marki Gefen, który pozwala na przedłużenie sygnału aż do 1.7 kilometra (ze światłowodem OM4), z maksymalną rozdzielczością 1920x1200px (przy największej odległości wynoszącej 300m).

DVI FM1000 to idealne rozwiązanie na niezakłócony przesył sygnału w przypadku, gdy źródło sygnału DVI i wyświetlacz są znacznie od siebie oddalone. Zasada działania extendera jest bardzo prosta - wystarczy podłączyć nadajnik DVI FM1000 do komputera, odbiornik do wyświetlacza obsługującego DVI, a wielomodowym, jednowłóknowym światłowodem typu SC połączyć nadajnik i odbiornik między sobą.

Dzięki transmisji przeprowadzanej przez światłowód, przebieg jest wysoce odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Gefen DVI FM1000 gwarantuje błyskawiczną synchronizację źródła i wyświetlacza - wszystko dzięki obsłudze funkcji EDID.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/sygnalowe/260-gefen-dvi-fm1000.html>