

## Cameo ROOT BAR 6

### DANE TECHNICZNE

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Standard                          | DMX512                                |
| Typ diody                         | LED RGBWA+UV                          |
| Moc (W)                           | 16 diod x 12                          |
| Strumień świetlny (lm)            | 6000                                  |
| Kąt świecenia (°)                 | 19 / 36                               |
| Częstotliwość PWM diody LED (Hz)  | 650, 1530, 2000, 4000                 |
| Rozdzielczość regulatora jasności | 16 bitów                              |
| Zasilanie                         | 100-240V AC; 50-60Hz                  |
| Maks. pobór mocy (W)              | 133                                   |
| Szerokość (mm)                    | 1026                                  |
| Wysokość (mm)                     | 157                                   |
| Głębokość (mm)                    | 105                                   |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20                                  |
| Zastosowanie                      | wewnątrz                              |
| Złącza                            | 1 x DMX (3-pin, Wyjście)              |
| Złącza                            | 1 x IDMX                              |
| Złącza                            | 1 x DMX (3-pin, Wejście)              |
| Zestaw zawiera                    | 1 x filtr szronowy                    |
| Zestaw zawiera                    | 1 x osłona przeciwodblaskowa          |
| Zestaw zawiera                    | 2 x uchwyty Omega                     |
| Zestaw zawiera                    | 1 x złącze zasilające Seetronic TRUE1 |
| Zestaw zawiera                    | 1 x DMX adapter (5-pin na 3-pin)      |
| Zestaw zawiera                    | 1 x filtr neonowy                     |
| Zestaw zawiera                    | 1 x osłona przeciwodblaskowa          |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Zestaw zawiera  | 2 x hak 500kg czarny             |
| Zestaw zawiera  | 1 x DMX adapter (3-pin na 5-pin) |
| Waga netto (kg) | 5                                |

## OPIS PRODUKTU

Cameo ROOT BAR 6 to kompaktowa listwa LED wyposażona w 16 diod RGBWA+UV. Szeroka paleta barw obejmująca czerwony, zielony, niebieski, biały, bursztynowy oraz UV pozwala na tworzenie różnorodnych efektów świetlnych. Urządzenie oferuje strumień świetlny na poziomie 6000 lumenów oraz kąty świecenia 19° i 36°, dzięki czemu może być wykorzystywane zarówno do efektownego oświetlenia przestrzeni, jak i tworzenia dynamicznych scen świetlnych. Listwa oferuje sterowanie w standardzie DMX512 oraz funkcję EZchase, która umożliwia tworzenie efektów opóźnienia i płynnych sekwencji świetlnych bez konieczności skomplikowanego programowania. Urządzenie oferuje również tryby pracy: sterowanie dźwiękiem (sound), automatyczny (autorun), master/slave, statyczny (static) oraz odtwarzanie w pętli (endless loop). Dimmer o 16-bitowej rozdzielczości zapewnia płynną regulację jasności, a częstotliwość PWM można ustawić na jedną z czterech wartości: 650, 1530, 2000 lub 4000 Hz. Urządzenie wyposażono w wejście i wyjście DMX ze złączami XLR 3-pin oraz złącza zasilające Seetronic TRUE1, umożliwiające przekazywanie zasilania do kolejnych urządzeń. Pasywny system chłodzenia zapewnia cichą pracę, dzięki czemu listwa sprawdzi się również w przestrzeniach wymagających niskiego poziomu hałasu. W zestawie znajdują się filtr rozpraszający frost, nakładka typu neon tube oraz osłona przeciwoślnieniowa (glare shield). Magnetyczny system Quick Alignment ułatwia precyzyjne wyrównanie i łączenie kilku listew. Wszechstronność i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że listwa świetnie sprawdzi się podczas koncertów, eventów oraz wyjątkowych wydarzeń. Wypożycz ją w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lighting/3032-cameo-root-bar-6.html>