



## BEHRINGER ULTRA-DI DI20

### DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (Hz)	10 ~ 70000 (-3dB)
THD (%)	0.014 (1kHz, 0dBu)
Impedancja (Ω)	600 (Wyjście)
Złącza	2 x 6.3mm TRS (Wejście)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne)
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	60
Głębokość (mm)	150
Waga netto (kg)	0.24

### OPIS PRODUKTU

ULTRA-DI DI20 to wielofunkcyjny, dwukanałowy Direct Box z funkcją splittera niemieckiej marki Behringer, którego główną funkcją jest symetryzacja sygnału.

Aktywny DI-Box przetwarza sygnał z dwóch niezależnych wejść liniowych typu jack (o średnicy 6.3 milimetra) na dwa symetryczne wyjścia typu XLR (trójstykowe). DI20 wyposażony jest w cztery przełączniki - pierwszy od lewej odpowiada za tłumienie sygnału (0/20/40 decybeli), dzięki czemu możliwe jest dopasowanie sygnału do wejścia. Następny switcher określa tryb pracy DI20 - w trybie 2-CH użytkownik może podłączyć dwa niezależne sygnały, natomiast w trybie LINK DI-Box działa w formie splittera. W tym przypadku sygnał z kanału pierwszego może być dostarczony jako dwa sygnały na wyjściach symetrycznych XLR oraz jako sygnał niesymetryczny na kanale CH.1 OUT. Trzeci przełącznik służy do odcinania masy (LIFT/GND), a ostatni z nich aktywuje zasilanie bateryjne (9V). W przypadku zasilania fantomowego przełącznik powinien być ustawiony w trybie OFF.

Kompaktowy DI-Box mieści się w wytrzymałej, metalowej obudowie. Behringer ULTRA-DI DI20 dostępny jest w wypożyczalni sprzętu multimedialnego SQM Multimedia Support.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/339-behringer-ultra-di-di20.html>