





NAZWA PRODUKTU

QSC TOUCHMIX-16

OPIS

TouchMix-16 to cyfrowy mikser audio marki QSC. Sprzęt dysponuje szesnastoma kanałami monofonicznymi oraz czterema kanałami stereo. Ponadto, dostępny jest czteropasmowy korektor parametryczny oraz regulowany filtr górno- (20Hz~20kHz, +/-15dB) i dolnoprzepustowy (1kHz~20kHz, +/-15dB) na wszystkich kanałach.

Wejścia mono składają się na 12 złącz mikrofonowych XLR oraz 4 złącz mikrofonowych/liniowych typu combo XLR/6.3-milimetrowy jack. Wejścia stereo przedstawione są w postaci dwóch, 6.3-milimetrowych gniazd TRS (po dwa kanały na jeden jack). Prócz tego, użytkownik ma do dyspozycji wyjścia stereo Aux oraz sekcję Cue do podłączenia słuchawek i monitora sygnału.

Tylny panel oferuje dwa złącza USB 3.0 typu A, wejście typu XLR na mikrofon talkback, dwa wyjścia szyny głównej i sześć monofonicznych wyjść Aux (niesymetrycznych). QSC TouchMix-16 obsługuje się głównie poprzez analogowe pokrętła czułości, pokrętło główne oraz, znajdujący się obok niego, 7-calowy ekran LCD.

Kolejnymi funkcjonalnościami dostępnymi w kompaktowym mikserze są cztery stereofoniczne efekty, po osiem grup wyciszania i DCA, czy też pitch correction dla określonego kanału wejściowego. Mikser QSC TouchMix-16 dostępny jest w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Cyfrowy
Kanały	4 (Stereo)
Kanały	16 (Mono, mikrofonowe/liniowe)
Pasmo przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (+/-0.5dB)
THD (%)	⩽0.005 (+4dBu; 20Hz~20kHz)
Headroom (dB)	b.d.
Zasilanie	100-240V AC; 50-60Hz
Szerokość (mm)	360
Wysokość (mm)	58
Głębokość (mm)	291
Złącza	2 x USB-A 3.0
Złącza	6 x XLR (3-pin, Wyjście AUX)
Złącza	12 x XLR (3-pin, Wejście symetryczne mikrofonowe)
Złącza	2 x 6.3mm TRS (Liniowe wejście stereo)
Złącza	2 x 6.3mm TRS (Słuchawki/Monitory)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wejście talkback)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście Main)
Złącza	4 x Combo XLR/6.3mm jack (Wejście symetryczne mikrofonowe/liniowe)

SPECYFIKACJA

Złącza	2 x 6.3mm TRS (Liniowe wyjście AUX)
Waga netto (kg)	2.98