

THE T.AMP E4-130 (THOMANN)

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości (Hz)	20 ~ 20000
Strefy	4
Stosunek sygnału do szumu	94dB
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	4
Moc ciągła (W)	4 x 130 (8Ω, stereo)
Moc ciągła (W)	4 x 200 (4Ω, stereo)
Moc ciągła (W)	2 x 400 (8Ω, mostek)
Zasilanie	230V AC; 50Hz
Wysokość (mm)	88 (2U)
Głębokość (mm)	408
Waga netto (kg)	12.9
Złącza	4 x speakON/F
Złącza	4 x 3-pin XLR/F
Szerokość (mm)	482



OPIS PRODUKTU

E4-130 to czterokanałowa końcówka mocy marki the t.amp (Thomann), która dysponuje mocą wyjściową RMS na poziomie:

- 130 watów dla każdego z czterech kanałów, przy impedancji wynoszącej 8 omów; - 200 watów dla każdego z czterech kanałów, przy impedancji wynoszącej 4 omy; - 2 razy po 400 watów przy układzie mostkowym (8Ω).

Funkcjonalna i potężna końcówka mocy oferuje cztery, trójstykowe wejścia typu XLR oraz cztery wyjścia speakON na tylnym panelu. Ponadto, dla kanałów 1-2 oraz 3-4 dostępne są po dwa przełączniki - jeden wyboru trybu pracy (równoległego, stereo i mostkowego) oraz drugi do włączenia lub wyłączenia limitu zniekształceń. Dostępny jest także przełącznik Stand-by, którego włączenie powoduje uśpienie wzmacniacza po 30 minutach braku wykrycia sygnału wejścia, oraz Gnd/Lift, który służy do odseparowania/połączenia masy elektrycznej sprzętu od masy sygnałowej.

Przedni, kompaktowy panel the t.amp E4-130 oferuje cztery pokręta (po jednym dla każdego kanału) regulacji poziomu głośności oraz szereg LEDowych diod, które informują o obecnie używanym trybie pracy, wykryciu sygnału wejściowego, czy chociażby przeciążeniu lub przegrzaniu.

Końcówkę mocy klasy AB, która dostępna jest w SQM Rental House, można umieścić w 19-calowej szafie rack (2U). Sprzęt waży niecałe 13 kilogramów.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/852-the-tamp-e4-130-thomann.html>