



NAZWA PRODUKTU

YAMAHA MUSICCAST WXA-50

OPIS

SQM Rental House poleca zintegrowany wzmacniacz cyfrowy MusicCast WXA-50 marki Yamaha. Wzmacniacz cechuje się niesamowitą funkcjonalnością - od bezprzewodowego streamingu plików z Wi-Fi (2.4GHz), Bluetooth oraz AirPlay, przez odtwarzanie muzyki z platformy Spotify lub Tidal, po połączenie wzmacniacza z urządzeniem zewnętrznym przez port USB lub sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google. Sprzęt jest kompatybilny z systemem Yamaha MusicCast.

Miejsce na tylnym panelu wzmacniacza Yamaha WXA-50 jest doskonale wykorzystane. Użytkownik ma dostęp do terminala ze złączami kablowymi dla głośników (o impedancji od 4 do 16 omów), wejść i wyjść analogowych (AUX), czy też optycznego wejścia cyfrowego. Panel wyposażony jest również w gniazdo USB 5V/0.5A, złącze RJ45 (Ethernet), jak i wyjście RCA na subwoofer, wejście IR oraz złącza triggerowe. Za pomocą dostępnego przełącznika można w łatwy sposób wyłączyć Bluetooth oraz Wi-Fi. Sprzęt jest kompatybilny z protokołem DLNA i NAS.

Dwukanałowy sprzęt oferuje moc ciągła 70W na każdy kanał oraz stosunek sygnału do szumu w wysokości 110dB (przy połączeniu optycznym, Wi-Fi, USB oraz Bluetooth) i 98dB (przy wejściu analogowym). Wzmacniacz może również pracować w pozycji pionowej.

Całość świetnej funkcjonalności uzupełniają kompaktowe rozmiary oraz elastyczna, dobrze wykończona

NAZWA PRODUKTU

YAMAHA MUSICCAST WXA-50

OPIS (CIAG DALSZY)

metalowa obudowa. Warto wspomnieć, iż podana w specyfikacji wysokość dotyczy wzmacniacza WXA-50 bez zamontowanej anteny - po jej instalacji parametr ten zwiększa się z 51.5 do 123.6mm.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości (Hz)	20 ~ 40000
Strefy	2
Stosunek sygnału do szumu	98dB (AUX)
Stosunek sygnału do szumu	110dB (USB/Bluetooth)
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	4
Moc ciągła (W)	2 x 70 (6Ω)
Zasilanie	230-240V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	215
Wysokość (mm)	51.5
Głębokość (mm)	251.4
Złącza	2 x RCA (Wyjście AUX)
Złącza	Trigger (2 x 3.5mm wejście/wyjście)
Złącza	1 x IR (3.5mm jack)
Złącza	Cyfrowe wejście optyczne
Złącza	Złącza zakręcane (4 ~ 16Ω)
Złącza	1 x RCA (Subwoofer)
Złącza	Port USB
Złącza	2 x RCA (Wejście AUX)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)

SPECYFIKACJA

Waga netto (kg)	1.94