biuro@sqm.eu

# SHURE BLX288/SM58-H8E









## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Odbiornik |
| Rodzaj urządzenia | Mikrofon bezprzewodowy |
| Zasięg (m) | 91 (Warunki idealne) |
| Częstotliwość operacyjna (MHz) | 518 ~ 542 (UHF) |
| Pasmo przenoszenia (Hz) | 50 ~ 15000 |
| Zakres dynamiki dźwięku (dB) | 100 (A-ważony) |
| THD (%) | 0.5 |

| ODBIORNIK | |
|---|---|
| Impedancja wyjściowa (?) | 50 (6.3mm jack) |
| Impedancja wyjściowa (?) | 200 (XLR) |
| Czułość RF (dBm) | -105 (12dB SINAD) |
| Tłumienie sygnałów lustrzanych (dB) | 50 |
| Szerokość (mm) | 388 |
| Wysokość (mm) | 40 |
| Głębokość (mm) | 116 |
| Waga netto (kg) | 0.429 |

| NADAJNIK/MIKROFON | |
|---|---|
| Typ mikrofonu | Dynamiczny |
| Charakterystyka kierunkowa | Kardioidalna |
| Skuteczność mikrofonu (dBV/Pa) | -54.5 (1.85mV/Pa, 1kHz) |
| Zakres wzmocnienia (dB) | 10 (-20dBV, -10dBV) |
| Moc wyjściowa RF (mW) | 10 |



© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions

| | |
|---|---|
| Długość mikrofonu (mm) | 162 |
| Średnica mikrofonu (mm) | 51 (Kapsuła) |
| Waga netto mikrofonu (kg) | 0.298 |

## OPIS PRODUKTU

Shure BLX288/SM58-H8E to bezprzewodowy zestaw mikrofonowy proponowany przez SQM Rental House, który składa się z dwóch dynamicznych kapsuł mikrofonowych SM58 zintegrowanych z analogowym nadajnikiem BLX2 oraz podwójnego odbiornika analogowego BLX88.

Częstotliwość operacyjna sprzętu mieści się w zakresie 518-542MHz UHF, a zakres eksploatacji operacyjnej sięga 91 metrów (dla niezakłóconego sygnału). Podwójny odbiornik BLX88 potrafi obsłużyć 12 kompatybilnych systemów w tym samym paśmie częstotliwości. Tylny panel wyposażony jest w dwa wyjścia mikrofonowe w postaci trójstykowego złącza XLR oraz dwa wyjścia typu jack o średnicy 6.3 milimetra, które pozwalają na podłączenie instrumentu. Dwukolorowa dioda odbiornika informuje o normalnym poziomie dźwięku lub przeciążeniu.

Dwa profesjonalne mikrofony SM58-H8E o charakterystyce kardioidalnej oferują doskonałe odtworzenie głosu. Napędzany przez dwie baterie typu AA mikrofon dysponuje dobrą skutecznością równą -54.5dBV/Pa. Wg wskazań Shure, nadajnik ręczny zapewnia ok. 14 godzin nieustannej eksploatacji, a dioda LED odpowiedzialna jest za informację nt. stanu baterii. Kapsuła SM58 o średnicy 51mm z nadajnikiem posiada jedno, trójstykowe złącze typu XLR.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mikrofony-odbiorniki/201-shure-blx288sm58-h8e.html



© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions