KODA KD-300



DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości (Hz)	20 ~ 20000 (+1/-3dB)
THD (%)	0.5
Strefy	2
Stosunek sygnału do szumu	95dBA
Min. impedancja wyjściowa ()	8
Moc ciągła (W)	2 x 40
Złącza	Terminal zaciskowy (Wyjście, głośniki)
Złącza	8 x RCA (Wejście CD/Tuner/Tape/Aux)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wejście mikrofonowe)
Złącza	2 x RCA (Wyjście)
Szerokość (mm)	380
Wysokość (mm)	72
Głębokość (mm)	430
Waga netto (kg)	8.5

OPIS PRODUKTU

KODA KD-300 to dwukanałowy wzmacniacz stereo o mocy ciągłej na poziomie 2 x 40 watów.

Przedni panel sprzętu wyposażony jest w dwa wejścia mikrofonowe (o średnicy 6.3 milimetra) z dedykowanym pokrętłem głośności. Prócz nich, dostępne są także pokrętła regulacji tonów niskich, wysokich, pokrętło głośności Master, pokrętło wyboru źródła, czy też pokrętło balansu.

Na tylnym panelu KODA KD-300 umieszczony jest wyjściowy terminal zaciskowy, który służy do podłączenia głośników. Poza tym, po lewej stronie umieszczonych jest 8 wejść typu RCA (po 4 pary L/R) oraz 1 wyjście, również RCA.

Wg specyfikacji producenta, wzmacniacz nie powinien pobierać więcej niż 250W mocy.

Zachęcamy do sprawdzenia dostępności KODA KD-300 w SQM Rental House.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/wzmacniacze/217-koda-kd-300.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions