

ART MX622

DANE TECHNICZNE



Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Analogowy
Kanały	3 (Mono, mikrofonowe/liniowe)
Kanały	3 (Stereo)
Zakres częstotliwości (Hz)	100 ~ 10000 (+/- 12dB)
THD (%)	≈1
Stosunek sygnału do szumu	≈90dB
Złącza	2 x RCA (Wyjście record)
Złącza	3 x XLR (3-pin, Wejście symetryczne mikrofonowo/liniowe)
Złącza	3 x 6.3mm jack (TS, EFX Loop Send)
Złącza	1 x Phantom (+15V DC)
Złącza	6 x RCA (Wejście stereo)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Symetryczne wyjście)
Szerokość (mm)	483
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Głębokość (mm)	152
Waga netto (kg)	2.8

OPIS PRODUKTU

ART MX622 to sześciokanałowy analogowy mikser audio przeznaczony do montażu w szafach rackowych (wysokość 1U).

Wszechstronny mikser umożliwia stworzenie miksu stereo dzięki trzem zbalansowanym wejściom mikrofonowym/liniowym (XLR) oraz trzem wejściom stereo (6 x RCA). Wyposażony jest ponadto w niezależne wyjście record (2 x RCA), symetryczne wyjście stereo (2 x 6.3mm jack) oraz wyjścia stereo EFX Loop.

Impedancja na wejściu mikrofonowym wynosi 600 ohmów, na wejściu liniowym 22000 ohmów, natomiast na wejściu RCA 10000 ohmów. Impedancja wyjściowa jest równa 50 ohmom na zbalansowanym wyjściu (6.3mm jack), 1000 ohmom na wyjściu record (RCA) i 100 ohmom na wyjściach EFX.

MX622 może pochwalić się takimi funkcjami, jak zewnętrzna pętla efektów (wysyłka mono oraz powrót stereo), jak i dwupasmowym korektorem parametrycznym EQ. Sprzęt zasilany jest phantomowo (15V DC).

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/audio-mixers/1433-art-mx622.html>