



## YAMAHA YAS-109

### DANE TECHNICZNE

Kategoria głośnika	Soundbar
Pasma przenoszenia (Hz)	5000 ~ 23000 (HF)
Pasma przenoszenia (Hz)	170 ~ 22000 (Średniotonowe)
Pasma przenoszenia (Hz)	62 ~ 170 (LF)
Głośnik niskotonowy LF	2 x 3"
Głośnik średniotonowy	2 x 2-1/8"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1"
Moc szczytowa (W)	120
Złącza	1 x USB-A
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wyjście audio)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x Optyczne wyjście cyfrowe audio
Złącza	2 x HDMI (Wejście/wyjście)
Maks. pobór mocy (W)	30
Szerokość (mm)	890
Wysokość (mm)	53
Głębokość (mm)	131
Waga netto (kg)	3.4
Zestaw zawiera	Pilot
Zestaw zawiera	Kabel zasilania

### OPIS PRODUKTU

YAS-109 to kompaktowy soundbar typu All-in-One marki Yamaha obsługujący wirtualny dźwięk przestrzenny 3D DTS Virtual:X.

Soundbar Yamaha YAS-109 wyposażony jest w 2 przetworniki niskotonowe w postaci 7.5-centymetrowych (3") subwooferów, 2 przetworniki średniotonowe (5.5 cm - 2-1/8") oraz 2 przetworniki wysokotonowe o średnicy 2.5 cm (1"). Moc wyjściowa urządzenia to 120W (2 x 30W na froncie oraz 60W na subwooferze), a maksymalny pobór mocy wynosi 30W.

YAS-109 oferuje pięć profili dźwięku - Music, TV, Movie, Sports oraz Game i obsługuje formaty WAV/FLAC (do 192kHz), ALAC (do 96kHz) oraz MP3/WMA/MPEG-4 AAC (do 48kHz). Materiały można streamować bezpośrednio ze smartfona lub dowolnego innego urządzenia z obsługą Bluetooth - zasięg przesyłu to ~10 metrów. Urządzenie nie obsługuje natomiast funkcji AirPlay (Apple).

Sprzęt dysponuje wejściem i wyjściem (ARC) HDMI, optycznym wyjściem cyfrowym audio (TOSLINK), portem Ethernet (RJ45), wyjściem na subwoofer (RCA) oraz portem serwisowym USB typu A. Soundbar obsługuje protokoły Ethernetowe 100BASE-TX/10BASE-T, WiFi 802.11b/g/n (2.4GHz) oraz Bluetooth 4.2.

Kompaktowy soundbar Yamaha YAS-109 można również zamontować powierzchniowo dzięki gwintom rozstawionym na 457 mm. Wypożycz głośnik już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/1459-yamaha-yas-109.html>