





NAZWA PRODUKTU

ALLEN & HEATH ZED 6

OPIS

ZED 6 to kompaktowy, 6-kanałowy mikser analogowy marki Allen & Heath.

Mikser wyposażony jest w dwa wejścia mikronowe/liniowe na gniazdach XLR (3-pin) lub TRS (6.25-milimetrowym jacku), dwa wejścia stereo na gniazdach TRS, dwa wyjścia symetryczne XLR oraz wyjście słuchawkowe (6.25mm jack). Wysoka impedancja na wejściach jack dla kanałów mono pozwala na np. bezpośrednie wpięcie gitary bezpośrednio do urządzenia, bez konieczności wykorzystywania DI-boxa.

Allen & Heath ZED 6 wyposażony jest w przedwzmacniacz GSPre, który gwarantują bardzo niski poziom szumów oraz wysokie wartości headroomu. Kompaktowy ZED 6 dysponuje ponadto filtrem górnoprzepustowym, 60-milimetrowym tłumikiem miksu głównego oraz dwupasmowym korektorem. Mikser można zasilać phantomowo (48V).

Wypożycz mikser analogowy Allen & Heath ZED 6 w SQM Rental House na swój event!

SPECYFIKACJA

Kategoria miksera	Audio
Rodzaj miksera	Analogowy
Kanały	2 (Stereo)
Kanały	6
Pasmo przenoszenia (Hz)	10 ~ 20000 (+0.5/-1dB)
Headroom (dB)	18
Zasilanie	100-240V AC; 50-60Hz
Szerokość (mm)	249
Wysokość (mm)	88.9
Głębokość (mm)	236.4
Złącza	1 x 6.25mm jack (Słuchawki)
Złącza	2 x XLR (Wejście, 3-pin)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście Main)
Złącza	4 x 6.25mm jack (Wejście liniowe stereo)
Złącza	2 x 6.25mm jack (Wejście liniowe)
Waga netto (kg)	1.3