



BLACKMAGIC HDMI-SDI MINI CONVERTER

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	ITU-R BT.601
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 424M-B
Standard SDI	ITU-R BT.656
Standard SDI	SMPTE 259M
Wspierane formaty HDMI	625i25 PAL
Wspierane formaty HDMI	720p50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	525i23.98/29.97 NTSC
Wspierane formaty HDMI	1080i50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	2048x1080p23.98/24/25
Złącza	1 x HDMI (Wejście)
Złącza	2 x 6.3mm jack [Symetryczne wejście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)]
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	2 x BNC (Wyjście SDI)
Szerokość (mm)	114.25
Wysokość (mm)	23
Głębokość (mm)	92.27

Waga netto (kg)

0.198

OPIS PRODUKTU

Dostępny w SQM Rental House Blackmagic HDMI - SDI Mini Converter to idealne rozwiązanie w przypadku podłączenia urządzenia wyposażonego w wyjście HDMI do odbiornika z wejściem SDI. Kompaktowy konwerter pozwala na przetworzenie sygnału audio/wideo z HDMI do SDI w maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 i 60p.

Sprzęt wyposażony jest w wejście HDMI-A, dwa wyjścia SDI (na złączach BNC), gniazdo Mini-B USB do konfigurowania i aktualizowania sprzętu oraz gniazdo zasilania (12V DC).

Konwerter Blackmagic oferuje także konwersję w dół z HD do SD. Sygnał audio można przestać bezpośrednio z wejścia HDMI, jak i również poprzez symetryczne wejścia analogowe typu jack (6.3 milimetra) oraz cyfrowe wejście AES/EBU (na lewym jacku). W przypadku potrzeby uzyskania rozdzielczości 4K, SQM Rental House poleca BLACKMAGIC HDMI-SDI 4K MINI CONVERTER .

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/199-blackmagic-hdmi-sdi-mini-converter.html>