

SHURE BLX14E/CVL-H8E

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Mikrofon
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Zasięg (m)	91 (Warunki idealne)
Częstotliwość operacyjna (MHz)	518 ~ 542 (UHF)
Pasma przenoszenia (Hz)	60 ~ 12000
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	100 (A-ważony)
THD (%)	0.5

ODBIORNIK

Impedancja wyjściowa (Ω)	200 (XLR)
Impedancja wyjściowa (Ω)	50 (6.3mm jack)
Czułość RF (dBm)	-105 (12dB SINAD)
Tłumienie sygnałów lustrzanych (dB)	50
Szerokość (mm)	188
Wysokość (mm)	40
Głębokość (mm)	103
Waga netto (kg)	0.241

NADAJNIK/MIKROFON

Typ mikrofonu	Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Skuteczność mikrofonu (dBV/Pa)	-43.5 (6.6mV/Pa, 1kHz)
Zakres wzmocnienia (dB)	26 (-16dBV, +10dBV)



Moc wyjściowa RF (mW)	10
Waga netto mikrofonu (kg)	0.025
Szerokość nadajnika (mm)	64
Wysokość nadajnika (mm)	110
Głębokość nadajnika (mm)	21
Waga netto nadajnika (mm)	0.075

OPIS PRODUKTU

Odbiornik BLX4. Nadajnik BLX1. Mikrofon CVL. Shure BLX14E/CVL-H8E. Ten bezprzewodowy system prezentacji wykorzystujący transmisję analogową gwarantuje niezawodność podczas przemówień lub innej, dowolnej formy prezentacji.

Kompaktowy mikrofon pojemnościowy Centravese Lavalier o charakterystyce kardioidalnej cechuje się świetną izolacją niepożądanych źródeł dźwięku. Pasmo przenoszenia minimalistycznego CVL mieści się w zakresie między 60 a 12000 hercami, a czułość wynosi -43.5dBV/Pa. 25-gramowy mikrofon wyposażony jest w czterostykowe złącze Mini T4AF.

Człon nazwy H8E wskazuje, że sprzęt pracuje na paśmie UHF w częstotliwości 518-542MHz. Odbiornik BLX4 obsługuje do 12 kompatybilnych kanałów na jednym paśmie. Wyposażony jest w wbudowane anteny, wyświetlacz LED z dwoma diodami i dwoma przyciskami funkcjonalnymi, oraz trójstykowe wyjście symetryczne XLR dla mikrofonów i niesymetryczne wyjście typu jack o średnicy 6.3 milimetra, które pozwala na połączenie się instrumentu.

Ostatnim elementem zestawu Shure BLX14E/CVL-H8E jest bezprzewodowy nadajnik typu bodypack BLX1. Analogowy sprzęt o obudowie z wyciąganego ABSu oferuje regulację wzmacnienia w zakresie 26dB, dysponuje ćwierćfalową anteną i impedancją wejściową na poziomie 1 megaoma. Dwie baterie alkaliczne gwarantują ok. 14 godzin nieustannej pracy (wg specyfikacji Shure).

Funkcjonalny zestaw prezentacyjny dostępny jest w SQM Rental House.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/204-shure-blx14ecvl-h8e.html>