



NAZWA PRODUKTU

APART MA65

OPIS

SQM Rental House poleca kompaktowy wzmacniacz miksujący Apart Audio MA65 (Biamp), który dedykowany jest do instalacji 100-woltowych.

Tylny panel wzmacniacza Apart Audio MA65 dysponuje dwoma wejściami mikrofonowymi [(MIC1 - XLR/DIN5 oraz MIC2 - XLR/6.3mm)], jednym mikrofonowo-liniowym (MIC3) oraz jednym liniowym (MIC4 - RCA). Ponadto, dostępne są wyjścia RCA, terminal Euroblock, gniazdo zasilania IEC, czy też zacisk uziemiający. Przedni panel oferuje priorytetowe wejście (MIC1 - 6.3mm), cztery pokrętła do sterowania poziomem głośności wejść 1-4, pokrętło kontroli wysokich tonów oraz pokrętło dla tonów niskich.

MA65 dysponuje dwustopniowym systemem priorytetowym VOX, dzięki któremu aktywacja priorytetowego wejścia MIC1 wycisza wszystkie pozostałe.

Kompaktowy wzmacniacz dostarcza 65W mocy, a jego dodatkową zaletą jest możliwość pracy przy napięciu 24-woltowym, np. w przypadku zasilania awaryjnego. W przypadku zastosowania uchwytu montażowego, MA65 może być zainstalowany w 19-calowej szafie typu rack.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości (Hz)	60 ~ 18000
Strefy	1
Stosunek sygnału do szumu	-67dB
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	8
Moc ciągła (W)	65
Zasilanie	24V DC
Zasilanie	115-230V AC
Szerokość (mm)	272
Wysokość (mm)	88 (2U)
Głębokość (mm)	297
Złącza	3 x 6.3mm TRS
Złącza	4 x RCA (Wejście liniowe)
Złącza	3 x XLR/F (3-pin, Phantom)
Złącza	Euroblock
Złącza	2 x RCA (Wyjście przedwzmacniacza/Wejście wzmacniacza mocy)
Złącza	2 x RCA (Wyjście liniowe)
Złącza	1 x DIN5/F
Waga netto (kg)	6.4