



NAZWA PRODUKTU

SHOWTEC SM-8/2

OPIS

Showtec SM-8/2 to analogowy mikser oświetleniowy działający w standardzie DMX512. Sprzęt kontroluje do 192 kanałów DMX i oferuje 6 Chaserów z 240 scenami oraz 240 scen w 30 bazach (gdzie po 8 scen można zapisać w każdej z baz).

Przedni panel miksera wyposażony jest w ekran LED, który informuje m. in. o wybranym efekcie chaser, scenie oraz bazie. Za pomocą przycisków Fog oraz Strobe możliwa jest kontrola nad sterownikami stroboskopu oraz wytwornicy dymu. Dostępne po prawej stronie tłumiki pozwalają na kontrolę nad prędkością oraz wyciemnianiem.

Tylny panel SM-8/2 wyposażony jest w dwa, 6.3-milimetrowe wyjścia mono jack oraz dwa wyjścia DMX - jedno trójstykowe, a drugie pięciostykowe.

Sprzęt dostępny jest w wypożyczalni SQM Rental House.

SPECYFIKACJA

Kategoria miksera	Świetlny
Rodzaj miksera	Analogowy
Kanały	Do 192 (DMX)
Zasilanie	9V DC; 300mA
Szerokość (mm)	483
Wysokość (mm)	50
Głębokość (mm)	133
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście sterownika wytwornicy dymu)
Złącza	1 x DMX (3-pin, Wyjście)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście sterownika stroboskopu)
Złącza	1 x MIDI (Wejście, DIN5)
Złącza	1 x DMX (5-pin, Wyjście)
Waga netto (kg)	3