





NAZWA PRODUKTU

NEC E326

OPIS

32-calowy NEC MultiSync E326 to monitor o rozdzielczości Full HD, wyposażony w matrycę S-IPS, dzięki której obraz jest pełen detali w najwyższej jakości.

E326 z wbudowanym otwarzaczem multimediów pozwala na proste i szybkie przekazywanie informacji bezpośrednio z napędu USB, a poprzez harmonogram autostartu możliwe jest odtworzenie treści o wcześniej ustawionej porze. Dzięki technologii podświetlania LED, NEC E326 jest ekranem cechującym się niskim zużyciem energii, a co za tym idzie oferuje wysoką niezawodność i długi czas eksploatacji podświetlenia przy niskich kosztach całkowitych.

Integracja z profesjonalnymi systemami w miejscach publicznych jest możliwa dzięki podstawowym funkcjom RS232, blokadom przycisków oraz obsłudze IR. Sprzęt wyposażony jest w 3 wejścia HDMI, port USB, jak i również 15-stykowe wejście VGA.

Rozstaw gniazd montażowych (M4) w standardzie VESA dla monitora NEC E326 to 100x100mm. Sprzęt można również zainstalować na podstawie - wtedy parametr wysokości wzrasta 461.1mm, a głębokości do 255mm.

Dostępny w SQM Rental House NEC E326 sprawdzi się doskonale w restauracjach, jak i również

NAZWA PRODUKTU

NEC E326

OPIS (CIAG DALSZY)

obiektach handlowych i zakładach.

SPECYFIKACJA

Panel	S-IPS
Przekątna (cale)	32
Standard	Full HD
Rozdzielczość (px×px)	1920x1080
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	698
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	14.35 / 16.95
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	393
Proporcje ekranu	16:9
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	14.35 / 14.35
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	176/176
Maks. jasność (cd/m²)	350
Szerokość bez podstawy (mm)	726.7
Wysokość bez podstawy (mm)	424.3
Głębokość bez podstawy (mm)	77
Maks. pobór mocy (W)	44
Zestaw zawiera	Pilot
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Uchwyt ścienny Edbak EWB100
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście audio)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Złącza	1 x USB-A
Złącza	2 x RCA (Wejście audio)
Złącza	1 x Optyczne wyjście cyfrowe audio
Złącza	1 x RS-232C (9-pin D-Sub)
Złącza	3 x HDMI (Wejście)
Złącza	3 x RCA (Wejście komponentowe)
Waga netto (kg)	4.8